



- GESTALTUNG: MODULAR
- SCHUTZGRAD: IP65
- GARANTIEZEITEN: 5
- UV-BESTÄNDIG: JA
- ANSCHLUSSBEREIT: JA
- GEWICHT: 1.600 KG



Die Anschluss-Schaltanlage des polnischen Herstellers KENO bietet auf der Gleichstromseite Schutz gegen die Auswirkungen von indirekten Entladungen. Es ist für den Gebrauch in geerdeten und isolierten Photovoltaikanlagen bestimmt. Dank der hohen IP-Schutzklasse ist die Installation im Freien möglich. Das Schaltgerät ist für die Außenputz Montage vorgesehen. Je nach Ausstattung können die Schaltgeräte verschiedene Funktionen erfüllen.

GRUNDPARAMETER GLEICHSTROMSEITE

Anzahl der Eingänge PV-String-Ausgänge	2 2
Anzahl Typ des DC-Überspannungsableiter Typ	2 Phoenix T2
Verbindungstyp	Array MC4 Stäubli

ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN DES GEHÄUSES

Modell	PHS 8 T
Anzahl der Felder	8
Gehäusemaße ohne Drosseln und MC4 (L B H)	120.00 202.00 201.00
Ausführung im Einklang mit	EN 60670-1, EN 62208
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	II
Nennisolationsspannung U_i	400 V AC, 1500 V DC
Prüfung mit glühender Stange	650°C
Schlagfestigkeit	IK08
UV-Beständig	JA
Wiederverwertbar Kunststoff	bezhalogenowy
Arbeitstemperatur	-25°C - +60°C

Verwendeter Überspannungsableiter (SPD)

Produzent / Modell	Phoenix / VAL-MS 1000DC-PV/2+V
Überspannungsschutz	T2
Leerlaufspannung U_{OCSTC}	$\leq 975 \text{ V DC}$
Maximaler Entladungsstrom $I_{max} (8/20) \mu s$	40 kA
Antwortzeit t_A	$\leq 25 \text{ ns}$
Gesamtentladestrom $I_{total} (8/20) \mu s$	40 kA
Isolationswiderstand R_{iso}	$> 5 \text{ G}\Omega$ (bei 500 V DC)
Nennentladungsstrom $I_n (8/20) \mu s$	15 kA
Bemessungslaststrom I_L	80 A
Dauerhafter Betriebsstrom I_{CPV}	$< 20 \mu A$
Höchste Dauerspannung U_{CPV}	1170 V DC
Kurzschlussfestigkeit I_{SCPV}	2000 A
Restspannung U_{res}	$\leq 3,7 \text{ kV}$ (bei I_n)
-	$\leq 3,1 \text{ kV}$ (bei 5 kA)
-	$\leq 3,5 \text{ kV}$ (bei 10 kA)
-	$\leq 4 \text{ kV}$ (bei 20 kA)
-	$\leq 4,6 \text{ kV}$ (bei 30 kA)
-	$\leq 5 \text{ kV}$ (bei 40 kA)
Schutzleiterstrom I_{PE}	$\leq 20 \mu A \text{ DC}$
-	$\leq 250 \mu A \text{ AC}$
Schutzniveau U_p	$\leq 3,7 \text{ kV}$
Stromverbrauch im Standby-Modus P_C	$\leq 25 \text{ mVA}$
Konfiguration des Anschlusses	Konfiguration Y

